



# IR-LIR-FunkSend

Funksender für Dimm Modul 2,4GHz batteriebetrieben



## Produktbeschreibung

Der IR-LIR-FunkSend ist ein batteriebetriebener Funksender, welcher Funksignale (=Aus/Ein/Dimm-rauf/Dimm-runter) an den bereits bekannten Funkdimmer E35665 für Lichtrahmen „IR-LIR-Funk-Dim“ senden und somit steuern kann. Er bietet funktionell eine Alternative zur Handfernbedienung oder dem Glastaster "IR-LIR-FunkTast" (Dimmer ist Voraussetzung). Der IR-LIR-RF wird dazu an einen bauseits vorhandenen Taster geklemmt und in der Schalterdose „versteckt“.

## Stammdaten

Artikel-Nr.	E35667
Artikelgruppe	3350 Infrarot Heizpaneele
Verpackungseinheit	1 Stk
EAN-Code	9008773089711
Zolltarif-Nr.	85269200

## Technische Daten

Gewicht:	0,004 kg
Höhe:	43 mm
Breite:	43 mm
Tiefe:	17 mm
Funkfrequenz:	2,4 GHz
Nennspannung:	3 Volt
Schutzart:	IP 20
Zusatzinformationen:	Reichweite 30 m, inkl. Batterie CR2032